



iPhone 7 배터리 연결 해제

배터리 커넥터 연결 해제를 위한 선행 작업 안내서입니다.

작성자: Evan Noronha



소개

배터리 커넥터 연결 해제를 위한 선행 작업 안내서입니다.

🔧 도구:

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iOpener (1)
Suction Handle (1)
Spudger (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

단계 1 — 배터리 연결 해제



- 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 다음 길이의 [삼-점 Y000 나사 네 개를 풀어주세요](#):
 - 1.2mm 나사 세 개
 - 2.4mm 나사 한 개
- ① iPhone의 손상을 피하기 위해 수리하는 동안 [각 나사의 원래 위치를 기억하고](#) 반드시 원래 위치로 정확히 돌려놓으세요.

단계 2



- 하단 커넥터 브래킷을 분리하세요.

단계 3



- Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
- ① 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.