



# iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 케이블 교체

21.5" Retina 4K Late 2015 iMac EMC 2833 디스플레이 어셈블리 분리 선행작업.

작성자: Evan Noronha



## 소개

21.5" Retina 4K Late 2015 iMac 디스플레이 케이블 분리 선행작업용 안내서.

### 도구:

- [Tweezers](#) (1)

## 단계 1 — 디스플레이 어셈블리 케이블



**i** 커넥터에 수월한 접근을 위해 디스플레이를 들어 올리지만 케이블이 늘어나거나 연결에 스트레스를 주지 않도록 하세요 (약 8").

- 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑으세요.

## 단계 2



- 한 손으로 여전히 디스플레이를 받치며 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
- 로직 보드 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 조심히 당기세요.

**⚠** 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를, 마더보드와 평행하게 유지하여, 소켓에서 똑바로 당겨서 손상을 방지하세요.

기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.